



Eyb Megaswitch® 3.0 Typ E

2 Single Coils + Eybucker, mit Leadswitch

Empfohlene Magnetpolaritäten: S N N/S

Position	Sound	Lead Switch Pos 1	brummfrei
1	Halspickup		
2	Hals- und Mittelpickup		x
3	halsseitige Spule des Eybuckers und Halspickup		x
4	stegseitige Spule des Eybuckers und Mittelpickup		x
5	stegseitige Spule des Eybuckers		

Sound Lead Switch Pos 2

Eybucker

Lötöse	Anschluss
1	verbinden mit 8
2	Masse
3	verbinden mit 2 über Lötbrücke
4	Lead Switch D
5	Halspickup +Pol
6	Mittelpickup +Pol
7	Lead Switch I
8	Lead Switch E
9	frei
10	frei
11	frei
12	frei

Permanente Anschlüsse:
 Alle -Pole der Pickups an Masse
 Alle Abschirmkabel an Masse

Lead Switch, on/on, 3-polig

< Schaltrichtung >

A = D = Ausgang	A	B	C
B = Eybucker +Pol			
C = Megaswitch Terminal 7	D	E	F
D = A = Ausgang			
E = Megaswitch Terminal 8	G	H	I
F = Masse			
G = frei			
H = Eybucker serielle Verbindung			
I = Megaswitch Terminal 4			

