



## Eyb Megaswitch® 3.0 Typ E

### 2 Single Coils + Steghumbucker # 1

Empfohlene Magnetpolaritäten: N S S/N (oder umgekehrt)

Position	Sound	brummfrei
1	Halspickup	
2	Halspickup und Mittelpickup	x
3	Steghumbucker gesplittet (halsseitige Spule) und Halspickup	x
4	Steghumbucker gesplittet (stegseitige Spule) und Mittelpickup	x
5	Steghumbucker	x

### Terminal Anschluss

1	Ausgang (zum Volume Poti) bzw. verbinden mit 8
2	Masse
3	frei
4	Steghumbucker serielle Verbindung
5	Halspickup +Pol
6	Mittelpickup +Pol
7	Stegpickup +Pol
8	Ausgang (zum Volume Poti)
9	frei
10	frei
11	frei
12	frei

Permanente Anschlüsse:

Alle -Pole und Abschirmkabel der Pickups an Masse

