



Eyb Megaswitch® 3.0 Typ E

2 Single Coils + Steghumbucker # 2

Empfohlene Magnetpolaritäten: S S S/N (oder umgekehrt)

Position	Sound	brummfrei
1	Halspickup	
2	Hals- und Mittelpickup	
3	Steg-pickup gesplittet (stegseitige Spule) und Halspickup	x
4	Steghumbucker gesplittet (stegseitige Spule) und Mittelpickup	x
5	Steghumbucker	x

Terminal	Anschluss
1	Masse
2	Verbinden mit 1 über Lötbrücke
3	frei
4	Steghumbucker serielle Verbindung
5	Halspickup +Pol
6	Mittelpickup +Pol
7	Stegpickup +Pol
8	Ausgang (zum Volume Poti)
9	frei
10	frei
11	frei
12	frei

Permanente Anschlüsse:

Alle -Pole und Abschirmkabel der Pickups an Masse

