



Eyb Megaswitch® Typ E

2 Humbucker # 1

Empfohlene Magnetpolaritäten: N/S N/S (oder umgekehrt)

Position Sound
 brummfrei

1	Halshumbucker	X
2	Halshumbucker gesplittet, halsseitige Spule	
3	Steghumbucker + Halshumbucker, beide gesplittet, äußere Spulen	X
4	Steghumbucker, gesplittet, stegseitige Spule	
5	Steghumbucker	X

Terminal Anschluss

1	Masse
2	verbinden mit 1 über Lötbrücke
3	frei
4	Steghumbucker serielle Verbindung
5	Halshumbucker +Pol
6	frei
7	Steghumbucker +Pol
8	Ausgang (zum Volume Poti)
9	frei
10	Masse
11	Verbinden mit 10 über Lötbrücke
12	Halshumbucker serielle Verbindung

Permanente Verbindungen:

Alle -Pole und Abschirmkabel an Masse

