



## Eyb Megaswitch® Typ S

### 3 Single Coils # 1

Empfohlene Magnetpolaritäten: N S N oder umgekehrt

Position	Sound	brummfrei
1	Halspickup	
2	Hals- und Mittelpickup	x
3	Mittelpickup	
4	Mittel- und Stegpickup	x
5	Stegpickup	

Terminal	Anschluss
1	Tonepoti für Mittelpickup
2	Halspickup +Pol
A	frei
3	Stegpickup +Pol
4	Ausgang (zum Volume Poti), verbinden mit 8
B	frei
5	Mittelpickup +Pol
C	frei
6	Tonepoti für Halspickup
D	frei
7	frei
8	Ausgang (zum Volume Poti)

Permanente Anschlüsse:  
Alle -Pole der Pickups an Masse

Terminals A – D können für alternative Tonepoti- oder Pickupkombinationen benutzt werden.

